enervolt
división naval

Puente de diodos

diodos de silicio

- Permite cargar dos o más baterías desde un mismo alternador
- Disponibles en 1 y 2 entradas
- Diodo de compensación (según modelo)

CE

Los separadores de carga suministrados por Enervolt han sido **diseñados para distribuir la corriente de carga entre los diversos grupos de baterías con un mismo voltaje.**

El separador de carga previene que la corriente pase de una batería a otra. Tan sólo pueden ser instalados por positivo entre la fuente de alimentación (por ejemplo un cargador o un alternador) y las baterías. Por lo tanto la salida negativa de la fuente de alimentación debería estar directamente conectada al terminal negativo del grupo de batería. **No pueden ser usados con equipos tipo combinación inversor/cargador.**

La carga es totalmente automática una vez instalado un puente de diodos para aislar la corriente. Al no haber partes móviles no hay desgaste. **El promedio de pérdida de voltaje de 0,7V se puede compensar de distintas formas.**

- En cargadores con sensores + y - la perdida de voltaje se compensa automáticamente
- Si el cargador no dispone con hilos sensores, se tendrá que ajustar los parámetros del cargador

	Modelo	Salida máx cargador	Salida máx alternador	dimensiones larg x an x al mm	Peso Kg	Salidas
	MV702MT	50A	70A	120x83x85	0,560	2
	MV702RMT	50A	70A	120x83x85	0,560	2 (diodo de compen.)
	MV703MT	50A	70A	120x83x85	0,580	3
	MV703RMT	50A	70A	120x83x85	0,560	3 (diodo de compen.)
	MV1202MT	80A	120A	190x125x90	1,1	2
	MV1202RMT	80A	120A	190x125x90	1,1	2 (diodo de compen.)
	MV1203MT	80A	120A	190x125x90	1,2	3
	MV1203RMT	80A	120A	190x125x90	1,2	3 (diodo de compen.)
	MV1602MT	110A	160A	250x120x100	1,6	2
	MV1603MT	110A	160A	250x120x100	1,6	3
	MV2702MT	50A	70A	190x125x90	1,3	2 entradas 2 salidas
	MV2703MT	50A	70A	190x125x90	1,3	2 entradas 3 salidas
	MV2703RMT	50A	70A	190x125x90	1,3	2 entradas 3 salidas (diodo de compen.)

EN-L-ARGO-01

Reservado el derecho de cambios de diseño o modificaciones por desarrollo técnico. Suministro según posibilidades.